AL-35-700-CC : DRIVER LED 700MA COURANT CONSTANT

Driver pour led 35w 700 ma courant constant pour l'alimentation des modules leds de forte puissance

Référence : AL-35-700-CC

Descriptif :

Convertisseur courant constant 700 mA pour modules de LED

- Driver pour module à led
- 35W
- 700 mA
- Courant constant
- En stock

Descriptif

Convertisseur courant constant 700 mA pour modules de LED

Non dimmable, ce driver de led sert à alimenter les modules leds de fortes puissance (18 à 35W)

Muni de serre-cables il se monte en faux-plafond.

INFORMATION TECHNIQUE

- Tension nominale 220…240 V

- Tension à l'entrée 195…264 V

- Intensité nominale 0.21 A 2)

- Fréquence du réseau 50…60 Hz

- Courant de sortie 700 mA

- Tension de sortie 25…50 V

- Puissance de sortie 35 W

- Puissance dissipée 6.2 W

- Consommation en veille <2 W

- Facteur de puissance ? 0.95/0.85

- Efficacité du BE ?85 %

- Courant d'appel 6 A

- Nbre max. de BE sur disjoncteur 10 A 30

- Nombre max. de BE par disjoncteur 16 A 50

- Isolation galvan. entre second. et prim. 3.75 kV

- Tension maximum entre Phase/Neutre 1 kV

Lien vers la fiche du produit