

## OTi QBM 20/220 ... 240/500 NFC I Driver LED 20W multi-courant constant dimmable QBM

Driver LED dimmable 20W courant constant 200 à 500 mA programmable par NFC (sans contact) , dimmable bluetooth dans la solution de gestion d'éclairage HUBSENSE d'OSRAM. Pose libre dans faux plafond



**Référence :** 4062172115025

**Prix :** 67.30€ HT

### **Descriptif :**

Driver LED 20 W multicourant constant dimmable QBM (qualified Bluetooth Mesh )

Ce driver LED 20 W avec sortie en courant constant programmable par NFC (sans contact) de 200 à 500 mA permet d'alimenter des luminaires LED et les rendre compatible avec le système de gestion d'éclairage d'OSRAM "HUBSENSE".

Pose libre dans le faux plafond, il alimentera des downlights, ou panneaux LED de faible puissance, jusqu'à 20W

Pratique, ses bornes doublées coté primaire permettent de faire un repiquage entre appareils

### **Utilisation :**

Intérieur

### **Étanchéité :**

IP20

### **Tension d'alimentation :**

198 à 264 V

### **Protection électrique :**

Classe 2

**Technologie du luminaire :**

LED

**Type de driver :**

Multi courant constant

**Intensité lumineuse réglable :**

Oui

**Protection :**

Contre les courts circuits , Contre les surcharges , SELV

**Hauteur :**

3,2 cm

**Largeur :**

5 cm

**Longueur :**

20,4 cm

**Information complémentaire :**

Serre-cables intégrés , Tension de sortie comprise entre 20 et 50 V

**Type de variation lumineuse :**

HUBSENSE (Bluetooth)

**Type d'installation :**

Libre dans faux plafond

**Particularité :**

Réglage du courant de sortie par NFC (sans contact) entre 200 et 500 mA

**Autre particularité :**

Réglage usine 350 mA

**Autre information :**

4 bornes coté primaire permettent de faire du repiquage

**Garantie :**

5 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)