

OTi QBM 40/220 ... 240/1A0 NFC I Driver LED 40W multi-courant constant dimmable QBM

Driver LED dimmable 40W courant constant 500 à 1050 mA programmable par NFC (sans contact) , dimmable bluetooth dans la solution de gestion d'éclairage HUBSENSE d'OSRAM. Pose libre dans faux plafond



Référence : 4062172115063

Prix : 69.00€ HT

Descriptif :

Driver LED 40 W multicourant constant dimmable QBM (qualified Bluetooth Mesh)

Ce driver LED 40 W avec sortie en courant constant programmable par NFC (sans contact) de 500 à 1050 mA permet d'alimenter des luminaires LED et les rendre compatible avec le système de gestion d'éclairage d'OSRAM "HUBSENSE".

Pose libre dans le faux plafond, il alimentera des downlights, ou panneaux LED de forte puissance, jusqu'à 40W

Pratique, ses bornes doublées coté primaire permettent de faire un repiquage entre appareils

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

198 à 264 V

Protection électrique :

Classe 2

Technologie du luminaire :

LED

Type de driver :

Multi courant constant

Intensité lumineuse réglable :

Oui

Protection :

Contre les courts circuits , Contre les surcharges , SELV

Hauteur :

3,2 cm

Largeur :

5 cm

Longueur :

20,4 cm

Information complémentaire :

Serre-cables intégrés , Tension de sortie comprise entre 20 et 50 V

Type de variation lumineuse :

HUBSENSE (Bluetooth)

Type d'installation :

Libre dans faux plafond

Particularité :

Réglage du courant de sortie par NFC (sans contact) entre 700 et 1050 mA

Autre particularité :

Réglage usine 700 mA

Autre information :

4 bornes coté primaire permettent de faire du repiquage

Garantie :

5 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)